Læs HELE guiden igennem, læs de første 5 indlæg ORDENTLIGT igennem, inden du stiller spørgsmål, svarene står med 99% der :)

Bemærk at snak om softmod og backup af ens spil er lovligt, snak om downloadet spil er IKKE og vil medføre i et ban fra siden.

HVIS MAN ER PÅ ANDRE FIRMWARE END 4.2 OG GERNE VIL BRUGE WII SHOPPEN SÅ SKAL SHOPPEN OPDATERES TIL v18

4.2 Shop Installer

Det anbefales kun af bruge SD kort og IKKE SDHC kort. Bemærk dog at nogle SD kort bare ikke virker med WiiVare, find nogle andre.

Bemærk der er ALTID en chance for det kan gå galt og selvi vi kan ikke fortælle dig hvor stor en risiko der er. Det anbefales man har taget en nand backup via bootmii i boot2 hvirker kun på ældre (R0.1x) os tømgere endv.

DU SKAL OPDATERE TIL Wii FIRMWARE 4.2 INDEN BRUG AF GUIDEN.

MAISTO ANBEFALER IKKE AT OPDATERE TIL 4.2 MEN SOM ALTID ER DER RISIKO FOR BRICK (STRØM SVigT, INTERNET SVigT)

Bemærk hvis du har en Wii med Sucio vr, fra LEVOTA- eller LEY500- dont Wii(så har du bsint sandsynlig et DJ-2 DVD drev som ikke kan afspille spil og ikke fra DVD skriver og fejler dermed. DU KAN GODT BRUGE DENNE GUIDE ALLIGEVEL, men der skal derfor bruges en USB Harddisk (Log et usb loader program, som også findes i sanime her.

Hent denne Softmodpakke Maistos_4.2_Softmod_Pack_v12

1. Kopier indholdet over på dit sd kort så det ser således ud:

2. Bannerbomb v2 bruges til at starte HackMii installeren

- Sæt SD kortet i din wii
- Tænd for din wii
- Tryk på SD kort menuen

- Bannerbomb vil spørge om du vil loade boot.elf (Skor dette ikke, så prøv at sæt SD kortet i, når du er inde i SD kort menuen)



- Tryk YES

3. Du er nu i HackMii installeren, vent ca. 30 sek til den skriver "Press 1 to continue". - TRYK 1

Installer følgende.

- Homebrew Channel
- BootMii som boot2 ***(Hvis muligt, dette kan man på kun på ældre Wii maskiner)***
- BootMii som IOS
- DVDX

Når installationen er færdig TRYK A ved Exit.

Hvis du havde mulighedden for at installere BootMii som boot2, anbefaler jeg at du laver en backup af din NAND. (Se post 5) Hvis ikke, så kan du bare ignorer dette.

Din wii åbner nu op i Homebrew Channel (Hvis din wii fryser, sluk, tag SD kortet ud, tænd din wii, sæt Sd kortet i igen og åben Homebrew Channel som ligger på hoved-skærmen)

4. Åben DOP IOS MOD (For at Restore Tucha Bug og Fjerne "dummy" IOS'er)

- TRYK A to "continue"
- Gå ned på "Install an IOS that accepts fakesigning" TRYK A
- TRYK A to "continue"
- TRYK A to "(L)oad IOS from sd card)
- TRYK A to "(L)oad IOS from sd card)
- TRYK A to "Install fakesing IOS 36"
- TRYK A to "(L)oad IOS from sd card)
- TRYK A to "Restore IOS 9)"
- TRYK A to "(L)oad IOS from sd card)
- TRYK A to "continue
- Gå ned på "Remove Stubbed IOSs" TRYK A
- TRYK A to "continue"
- Fjern IOS222, 223, 249, 250
- TRYK Home to "exit"

5. Installer IOS'er og Forwardere

- Åben Wad Manager Multimod fra HomeBrew Channel **(BEMÆRK: Ru brugea "A" til at starte batch install i stedet for "1")**
- Når den åbner TRYK A for at acceptere "Disclaimer"
- Vælg IOS36
- **TRYK A** for at åbne fra [Wii SD slot]
- **TRYK +** ud for alle 11 filer (01-11) så der nu står et + foran alle filer
- **TRYK A** for at starte "batch install"
- **TRYK A** to "continue" (den vil nu installere alle WAD filerne som er valgt)
- Når den er færdig **TRYK A** to "continue"
- **TRYK Home** to "exit" **(BEMÆRK: Hvis du får et CODE BUMP her, så sluk og tænd din wii og forsøet med pakken)**

*****Valgfrit*****

6. Installer Preloader (KUN for Wii firmware 4.2)

- Åben Preloader fra HBC
- Tryk på + for at installere
- Vent til installationen er færdig og den returnere til HBC
- Sluk og tænd din wii

6. Installer Preloader (KUN for Wii firmware 4.2)

- Åben Preloader fra HBC
- Tryk på + for at installere
- Vent til installationen er færdig og den returnere til HBC
- Sluk og tænd din wii

Hold reset nede under opstart og din wii starter nu i Priiloader Menuen

(BEMÆRK: Priiloader autobooter ikke til system menu som standard, godt for dem som havde problemer med at sync deres wiimotes i "VII" pakken)

- Gå ind i settings
- Sæt autoboot til system menu **(Skulle gerne stå til det i Forvejen)**
- Tryk på save settings
- Tryk B
- Gå ind i system menu hack og "enabled" "Block disc update"
- Tryk på save settings
- Tryk B
- Tryk på system menu

NB. Har du installeret Bootmii som Boot2 så omdøb mappen bootmii på SD kortet til bootmii_files så du slipper for at den starte op i bootmii hver gang du tænder din wii. (Husk at tage NAND backup inden du omdøber mappen.)

*****DONE*****

*****Hvilke filer kan jeg slette?*****

Dé SD kort skal forsætte med at sætte i Wiien, men når du er færdig med at softmodde din wii kan du slette følgende filer/mapper fra dit SD kort:

SD:/

Mapper:

- private (bannerbomb)

Filer:

- boot.elf (Hackmii installeren)
- IOS15-64-v257.wad (IOS Fil)
- IOS15-64-v523.wad (IOS Fil)
- IOS36-64-3351.wad (IOS Fil)

SD:/apps

Mapper:

- AnyTitleDeleterDB
- Priiloader
- DOP IOS MOD

SD:/wad

Filer:

- 01) IOS70-v6687_Maisto.wad
- 02) dIOS202-v4_Maisto.wad
- 03) dIOS222-v4_Maisto.wad
- 04) dIOS223-v4_Maisto.wad
- 05) dIOS249-rev14_Maisto.wad
- 06) dIOS250-rev14_Maisto.wad
- 07) HWNow-Forwarder.wad
- 08) USBLoaderGX-Forwarder.wad
- 09) uLoader-Forwarder.wad
- 10) MPlayerCE-Forwarder.wad

Maisto - The Wii Mod Master. // Mario Kart: 3653-0651-8747